

Anleitung zur Inbetriebnahme von X-DSL Phone



Die Fritz!Box muss auf die aktuelle Firmwareversion gebracht werden.

1. Starten Sie Ihren Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein.
3. Wählen Sie das Menü „Einstellungen“.
4. Wählen Sie das Menü „System“
5. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“
6. Gehen Sie auf „Firmware-Update“ und klicken Sie auf „Neue Firmware suchen“

Ist eine neue Firmware Verfügbar, können Sie diese mit „jetzt starten“ übernehmen.

Wenn Sie für Anrufe aus dem Internet immer erreichbar sein möchten, dann deaktivieren Sie in der Benutzeroberfläche im Bereich „Internet / Zugangsdaten“ die Funktion „Internetverbindung automatisch trennen“.

WICHTIG!!!

Bitte entfernen Sie den Hacken bei “Festnetz Aktiv” unter “Einstellungen – Erweiterte Einstellungen – Telefonie – Telefoniegeräte – Festnetz (TAB Reiter)”.

Wird der Hacken nicht entfernt, können keine Notrufe abgesetzt werden.



1. Starten Sie Ihren Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ ein.
3. Wählen Sie das Menü „Einstellungen“.



4. Klicken Sie nun auf „Telefonie“ und danach auf „Internettelefonie“.





5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Internetrufnummer“.

The screenshot shows the Fritz!Box web interface. The top navigation bar includes 'Startmenü' and 'Einstellungen'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Internettelefonie' selected. The main content area is titled 'Internettelefonie' and contains sub-tabs for 'Internetrufnummern', 'Erweiterte Einstellungen', and 'Sprachübertragung'. Under 'Internetrufnummern', there is a table with columns 'Aktiv', 'Internetrufnummer', 'Anbieter', and 'Auswahl'. The table is currently empty, with the text 'Es sind keine Internetrufnummern eingerichtet.' below it. A red arrow points to the 'Neue Internetrufnummer' button. At the bottom of the table area are buttons for 'Übernehmen', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

6. Und tragen Sie nun Ihre Daten wie unten stehend ein.



Bei „*HIER IHR BENUTZERNAME!!!*“ tragen Sie Ihr Benutzername ein der in Ihrer X-DSL Phone Kennung steht.

Das Passwort / Kennwort entnehmen Sie bitte auch aus der X-DSL Phone Kennung.

FRITZ!Box

Startmenü Einstellungen

Internetrufnummer

Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Internetrufnummer verwenden

Internettelefonie-Anbieter:

Internetrufnummer:

Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:

Benutzername:

Kennwort:

Kennwortbestätigung:

Registrar:

Proxy-Server:

Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

DTMF-Übertragung:

Rufnummernunterdrückung (CLIR):

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein

Ortsvorwahl:

Rufnummernformat anpassen

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt

00 49 0

VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (internationale Vorwahl 011 statt 00)

Suffix für Internetrufnummern:

Übernehmen Abbrechen Hilfe

Bei Registrar tragen Sie „*sip.x-dsl.eu*“ ein

Bitte geben Sie Ihre Ortsvorwahl ein ohne führender „Null“

Setzen sie alle Hacken bei „*Rufnummernformat anpassen*“

Sind diese nicht richtig gesetzt, kann es sein das nur Regional oder nur Ferngespräche führen können.



Analoge Endgeräte einrichten

Klicken Sie dazu auf „*Telefoniegeräte*“ und auf „*Neues Gerät einrichten*“
Ein Assistent begleitet Sie durch die Installation.

Nachdem Sie diesen letzten Schritt durchgeführt haben, können Sie nun über X-DSL Phone telefonieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.